

SOLÁRNÍ ODPUZOVAČ KRTKŮ PRAKTIK AGTZ-08

Návod k použití



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Pokud předáváte odpuzovač škůdců jinému uživateli, předejte mu i tento návod k použití.

Vlastnosti

Solární odpuzovač škůdců využívá principu nízkofrekvenční oscilace: přístroj vydává vlny o frekvenci 400-1000Hz. Oscilace o frekvenci 400-1000Hz nepůsobí na člověka ani domácí zvířata. Tato frekvence je nepříjemná pro zahradní škůdce - krtky a hlodavce. Přístroj vydává každých cca 30 sekund nízkofrekvenční vlny, které způsobují vibrace v podzemí. Jemné vibrace mají účinek miniaturního „zemětřesení“, krtci a hlodavci se tak cítí ohroženi a pro svůj život začnou vyhledávat jiná místa než Vaši zahradu.

Nezapomněte, že i když jsou krtci na Vaši zahradě neoblíbení, jsou to v přírodě velmi užitečná zvířata! Proto krtky nezabíjejte ani je nehubte jedem apod.! Použijte raději tento solární odpuzovač škůdců, který krtky pouze vyžene do jim příjemnějšího prostředí.

Vibrace jsou vydávány radiálně (tj. všemi směry). Pro dosažení nejlepší účinnosti doporučujeme instalovat odpuzovač v maximální vzdálenosti 20m od sebe. Dosah působení odpuzovače je až 500m². Dle vlastností půdy může být tento dosah menší či větší.

Zdrojem napájení odpuzovače je solární článek, který přeměňuje energii slunečního záření na elektrickou energii. Solární článek zajistí nejenom napájení odpuzovače, ale i nabíjení záložního zdroje. Díky záložnímu zdroji odpuzovač funguje i v noci. Baterie může být používána přibližně 7 dní po úplném nabití, jakmile nesvítl slunce. Pokud výrobek není instalován, rozpojte konektory, aby nedocházelo k úplnému vybití baterie.

Instalace

Upozornění: Před instalací zkontrolujte stav půdy. Odpuzovač neinstalujte, pokud je půda namrzlá či promáčená (zavlažená)! Sluneční světlo musí dopadat přímo na solární článek. Volte takové místo, které je co nejdéle dobu vystaveno slunečnímu světlu. Neumísťujte odpuzovač na zastíněná místa. Při prvním použití (nebo opakovaném zapojení, před kterým jste odpuzovač delší dobu nepoužívali) počítejte s delší dobou nutnou pro nabití záložní baterie (až několik hodin na přímém slunečním světle).

1. Zabodněte kolík odpuzovače dostatečně hluboko (min. 20 cm) do země.
2. Propojte konektory vedoucí z hliníkové tyče s konektory hlavičky.
3. Vyčnívající dráty opatrně zasuňte do hliníkové tyče. Na tyč nasadte na hlavičku.

Bezpečnostní upozornění:

Neotevírejte spodní kryt hlavičky.

Neprovádějte žádné změny v zapojení, přístroj nijak neupravujte.

Pokud přístroj jeví známky jakéhokoli poškození, přístroj nepoužívejte a kontaktujte odborný servis.

Přístroj není dětskou hračkou.

Igelitové sáčky odkládejte mimo dosah malých dětí - nebezpečí udušení.

Technické údaje

Solární panel:

Rozměr: 9 x 6 cm

Jmenovité napětí: 2,5V

Jmenovitý proud: 70mA

Záložní baterie:

Jmenovité napětí: 1,2V

Jmenovitá kapacita: 600mAh NiMH dobíjecí

Oscilační frekvence: 400Hz +/- 1000Hz

Dosah působení: až 500m²

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení .)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Ochrana životního prostředí:



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevzhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

■ Správnou likvidaci pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

DOBÍJECÍ AKUMULÁTORY – POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

Nové akumulátory nebo akumulátory po dlouhodobém skladování dosahují plné kapacity až po provedení několika nabití a vybití. Akumulátory je v tomto případě doporučeno nabíjet standardním nabíjením (14-16 hodin, jednou desetinou kapacity akumulátoru). Před nabíjením nechte se teplota akumulátoru stabilizuje na pokojovou teplotu. Nabíjení akumulátorů s teplotou pod 15°C a nad 30°C se projeví v dalším cyklu poklesem kapacity. Stabilizace teploty z 0°C na 15°C v pokojové teplotě trvá přibližně 2 hodiny. Nutno si uvědomit, že je třeba stabilizovat teplotu uvnitř akumulátoru, nejenom na povrchu. Nabíjení akumulátoru s teplotou pod bodem mrazu způsobí velké samovybití akumulátoru. To se projeví tím, že sice akumulátor po nabití má plnou kapacitu, ale po několika málo dnech je plně vybit.

Používání - akumulátory by neměly být nikdy a za žádných okolností při vybíjení zcela vybity, neboť takový stav může vést až k jejich zničení. Pokud máte několik akumulátorů v jedné sadě, dodržujte konečné vybíjecí napětí 1V na článek. Mohlo by dojít k otočení polaritý jednoho z článků, a tím úniku elektrolytu v něm a následovalo by trvalé snížení kapacity celé sady. Je nutné mít na paměti, že pokud používáme akumulátor např. 12V (složený z 10 samostatných článků), tak při poklesu napětí na 1V na článek, má akumulátor celkové napětí ještě 10V. Při tomto napětí lze obvykle ještě akumulátor používat (AKU vrtačka již nechce utáhnout ani jeden šroub, dětské autíčko již nechce popojet, ale po chvíli odpočinku ještě šroub dotáhnete a autíčko ještě kousek popojede. Necháme rozsvícenou svítidlu, dokud se ještě žhavi vláknem, i když už nám stejně neposvítí), ale riskujeme tím jeho přepólování a tím pádem zničení a značně snižujeme jeho životnost.

Skutečná životnost - akumulátorů značně závisí na podmínkách, za kterých jsou provozovány (teplota okolí, nabíjecí a vybíjecí proudy atd.). Životnost standardního akumulátoru provozovaného za vhodných podmínek by měla být až 500 cyklů u NiMH, až 1000 cyklů u NiCd a až 500 cyklů u SLA (olověný akumulátor). Za hranici životnosti se považuje ztráta 40 – 30 % kapacity akumulátoru v porovnání s novým akumulátorem.

Samovybití - je vlastnost akumulátoru, v jejímž důsledku dochází při skladování k postupnému snižování náboje, který je akumulátor při následném vybíjení schopný dodat do zátěže. Rychlost úbytku náboje (snižování kapacity) je značně závislá na teplotě okolí při skladování. Při pokojové teplotě je toto samovybití přibližně 30 % kapacity za měsíc, u SLA je to 30% kapacity za 1 roku. Se vzrůstající teplotou vzrůstá i samovybití.

Skladování - NiCd akumulátory skladujte nejlépe ve vybitém stavu, NiMH a SLA akumulátory ve stavu nabitém. Všechny typy akumulátorů doporučujeme skladovat při pokojové teplotě v suchém prostředí.

Závěr - Záleží na uvážení každého, jak se o akumulátory bude starat. Kdo si s výše uvedenými pravidly nebude lámat hlavu, časem zaznameneá pokles výkonu akumulátoru a bude muset pořídit jiný. Pokud se budete o akumulátor dobře starat a správně jej nabíjet, tak se vám zajistí odmění dlouhodobou životností a výkonností.

SOLÁRNY ODPUDZOVAČ ŠKODCOV AGTZ-08



Návod na používanie

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku.

Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na používanie. Návod uschovajte aj na neskoršie nahliadnutie.

Pokiaľ predávate odpudzovač škodcov inému užívateľovi, predajte mu aj tento návod na používanie.

Vlastnosti

Solárny odpudzovač škodcov využíva princíp nízkofrekvenčnej oscilácie: prístroj vydáva vlny s frekvenciou 400-1000 Hz. Oscilácia s frekvenciou 400-1000 Hz nepôsobí na človeka ani na domáce zvieratá. Táto frekvencia je nepríjemná pre záhradných škodcov - krtkov a hlodavcov. Prístroj vydáva každých cca 40 sekúnd nízkofrekvenčné vlny, ktoré spôsobujú vibrácie v podzemí. Jemné vibrácie majú účinok miniatúrneho „zemetrasenia“, krtkovia a hlodavce sa tak cítia ohrození a pre svoj život začínú vyhľadávať iné miesta než Vašu záhradu.

Nezabudnite, že aj keď sú krtkovia na Vašej záhrade neoblúbení, sú to v prírode veľmi užitočné zvieratá! Preto krtkov nezabíjajte ani ich nehubte jedom a pod.! Použite radšej tento solárny odpudzovač škodcov, ktorý krtkov len vyženie do im príjemnejšieho prostredia.

Vibrácie sú vydávané radiálne (tj. všetkými smermi). Na dosiahnutie najlepšej účinnosti odporúčame inštalovať odpudzovače v maximálnej vzdialenosti 20 m od seba. Dosah pôsobenia odpudzovača je až 500 m². Podľa vlastností pôdy môže byť tento dosah menší či väčší.

Zdrojom napájania odpudzovača je solárny článok, ktorý premieňa energiu slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Solárny článok zaisť nielen napájanie odpudzovača, ale aj nabíjanie záložného zdroja. Vďaka záložnému zdroju odpudzovač funguje aj v noci. Odpudzovač je vodotesný.

Inštalácia

Upozornenie: Pred inštaláciou skontrolujte stav pôdy. Odpudzovač neinštalujte, pokiaľ je pôda primrznutá alebo premočená (zavlažená)!

Slnečné svetlo musí dopadať priamo na solárny článok. Voľte také miesto, ktoré je čo najdlhšiu dobu vystavené slnečnému svetlu. Neumiestňujte odpudzovač na tienisté miesta.

Pri prvom použití (alebo opakovanom zapojení, pred ktorým ste odpudzovač dlhšiu dobu nepoužívali) počítajte s dlhšou dobou nutnou na nabitie záložnej batérie (až niekoľko hodín na priamom slnečnom svetle).

1. Zabodnite kolík odpudzovača do zeme.
2. Prepojte konektory vedúce z hliníkovej tyče s konektormi hlavice.
3. Vyčnievajúce káble opatrne zasuňte do hliníkovej tyče. Na tyč nasadte hlavicu.

Upozornenie:

*** Pokiaľ odpudzovač škodcov nepoužívate, vždy nasadte na centrálny konektor uprostred spodnej časti hlavice zelenú krytu. Predĺžite tak životnosť záložnej batérie.**

Bezpečnostné upozornenie:

Neotvárajte spodný kryt hlavice.

Nevykonávajte žiadne zmeny v zapojení, prístroj nijako neupravujte.

Pokiaľ prístroj javí znaky akéhokoľvek poškodenia, prístroj nepoužívajte a kontaktujte odborný servis. Prístroj nie je detskou hračkou. Igelitové vrecká odkladajte mimo dosahu malých detí - nebezpečenstvo udusenía.

Technické údaje

Solárny panel

Rozmer: 5,5 x 4,5cm

Menovité napätie: 2V

Menovitá kapacita: 42mA

Záložná NiCd batéria

Menovité napätie: 1,2V

Menovitá kapacita: 600mAh

Oscilačná frekvencia: 400-1000Hz

Interval oscilácií: cca každých 40 sekúnd

Doba trvania oscilácie: cca 2 sekundy

Dosah pôsobenia: až 500m²

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri použití výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na používanie.

Ochrana životného prostredia:

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení



Po uplynutí životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte ich na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW

Instru obsługi

AGTZ-01



Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego wglądu. Przekazując odstraszcza osobie trzeciej należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Właściwości

Ładowany światłem słonecznym odstraszcza szkodników wykorzystuje zasadę drgań fal: odstraszcza wysyła fale o zakresie częstotliwości 400 - 1000 Hz. Fale o tym zakresie częstotliwości drażnią narządy słuchu i system nerwowy wielu pospolitych szkodników ogrodowych takich jak krety i inne gryzonie, nie będąc jednocześnie słyszalne dla człowieka ani zwierząt domowych. Co 40 sekund urządzenie wysyła fale wprowadzając drgania do wierzchniej warstwy gleby. Drgania te można porównać z miniaturowym „trzęsieniem ziemi”. Impulsy wytwarzane przez urządzenie powodują u zwierząt zmęczenie i irytację oraz poczucie zagrożenia, a w konsekwencji opuszczenie zajmowanego przez nie terenu.

Prosimy nie zapominać, że krety choć niepożądane w ogródku pełnią bardzo ważną rolę w środowisku! Dlatego nie należy ich zabijać ani truć! Zalecamy użycie naszego odstraszacza, dzięki któremu krety przeniosą się na inne bardziej sprzyjające im tereny.

Drgania są przekazywane radialnie (tzn. we wszystkich kierunkach). W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów zaleca się instalować odstraszacze w odległości maksymalnie 20 m od siebie. Obszar skutecznego działania wynosi 500 m². Zależnie od warunków glebowych zasięg oddziaływania może być różny. Źródłem zasilania odstraszacza jest ogniwo słoneczne, które zamienia energię słoneczną na elektryczną. Ogniwo słoneczne zapewni nie tylko zasilanie odstraszacza, ale i ładowanie źródła rezerwowego. Dzięki zapasowemu źródłu odstraszcza działa także nocą.

Odstraszcza jest całkowicie wodoszczelny.

Jak stosować

Uwaga: Przed zainstalowaniem należy sprawdzić stan gleby. Odstraszacza nie instalować jeśli gleba jest zmarznięta lub mokra (nawodniona)!

Światło słoneczne musi padać bezpośrednio na ogniwo słoneczne. W tym celu najlepiej wybrać miejsce, które jest najlepiej nasłonecznione. Nie umieszczać odstraszacza w miejscach zacienionych.

Podczas pierwszego użycia (lub podczas ponownej instalacji po dłuższej przerwie nieużywania) należy liczyć się z dłuższym czasem potrzebnym do naładowania zapasowej baterii (nawet kilka godzin w pełnym słońcu).

1. Wbić kołek odstraszacza w ziemię

2. Połączyć ze sobą konektory z aluminiowego słupka z konektorami główek

3. Wystające przewody wsunąć ostrożnie do aluminiowego słupka. Na słupkę nałożyć główkę.

Uwaga:

*** Jeśli odstraszcza szkodników nie jest używany na konektor główny znajdujący się pośrodku dolnej części główki zawsze należy założyć zieloną osłonę. Pomoże to przedłużyć żywotność baterii zapasowej.**

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Nie otwierać dolnej pokrywy główki.

Nie dokonywać żadnych przeróbek podłączenia oraz w żaden sposób nie przerabiać urządzenia.

W przypadku stwierdzenia po zakupieniu urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń urządzenia nie należy używać. W takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Urządzenie nie jest zabawką.

Woreczki igielitowe trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci – istnieje ryzyko uduszenia.

Dane techniczne

Panel słoneczny

Wymiary: 5,5 x 4,5 cm

Napięcie zmienne: 2V

Moc zmienna: 42mA

Bateria zapasowa NiCd

Napięcie zmienne: 1,2V

Moc zmienna: 600mAh

Zakres częstotliwości: 400-1000Hz

Interwał oscylacji : co 40 sekund

Czas trwania oscylacji: 2 sekundy

Efektywny zasięg: 500 m²

Dystrybucja: TV PRODUCTS sp. z o. o.

Import do UE: TV PRODUCTS s. r. o.

Kraj pochodzenia: Chiny

SERWISOWANIE

W przypadku stwierdzenia po zakupieniu urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Obsługując urządzenie należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia lub w przypadku samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Po upływie okresu żywotności urządzenia, bądź z chwilą, kiedy naprawa przestaje być opłacalna, urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci. W celu właściwej likwidacji urządzenia należy oddać je w odpowiednich punktach zbioru, gdzie zostaną przyjęte bez pobierania opłaty.

Przestrzegając zasad prawidłowej utylizacji pomagacie Państwo zachować cenne zasoby przyrody i zapobiegacie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, jakie mogłyby mieć niewłaściwa likwidacja odpadów. Dalsze szczegóły prosimy uzyskać w miejscowym urzędzie lub w najbliższym punkcie zbioru. Likwidacja niezgodna z przepisami może zostać ukarana grzywną zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale oddać w miejscu gwarantującym ich recykling.

VAKONDÚZÓ SL-18

Használati útmutató AGTZ-01



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Olvassa el fi gyelmesen az útmutatót. A használati útmutatót gondosan őrizze meg.

Jellemzői

A napelemes vakondúzó az alacsony frekvenciájú oszcilláció elvén működik: a készülék bocsát ki 400-1000Hz frekvencián belül. A 400-1000Hz frekvenciájú oszcilláció nem hat az emberekre és a háziállatokra. Ez a frekvencia kellemetlen a kerti rágcslók számára -vakondok, kistrágcslók. A készülék kb. 40 másodpercenként ultrahang-hullámokat bocsát ki, melyek vibrációt idéznek elő a talajban. Az enyhe vibrációt a vakondok és rágcslók miniatűr „földrengésként” érzékelik, ami menekülésre készíti őket, hogy elhagyják az Ön kertjét.

Ne feledje, hogy a vakond bár kellemetlen látogató a kertben, a természetben rendkívül hasznos állat! Ezért a vakondot soha ne ölje meg vagy mérgezze meg! Használja ezt a vakondúzót, mely nem bántja, csupán elűzi a rágcslókat.

A vibráció rádiálisan terjed (minden irányban). A leghatékonyabb eredmény érdekében ajánlatos a vakondúzókat egymástól maximálisan 20m távolságban elhelyezni. A vakondúzó hatótávolsága elérheti akár a 500m²-t is. A talaj fajtájától függően ez a hatótávolság kisebb vagy nagyobb is lehet.

A vakondúzó működése napelemmel történik, mely a napenergiát elektromos energiává alakítja. A napelem nemcsak a vakondúzó működését biztosítja, hanem az alapegység feltöltését is. A feltöltött alapegységnek köszönhetően a vakondúzó éjszaka is működik. A vakondúzó teljesen vízálló.

Felszerelés

Figyelmeztetés: A felszerelés előtt ellenőrizze a talaj állapotát. A vakondúzót ne szúrja le fagyott vagy átázott talajba!

A napfény mindig egyenesen a napelemre sugározzon. Válasszon olyan helyet, melyet a lehető legtovább ér a napfény. Ne helyezze a vakondúzót árnyékos helyre.

Az első használat előtt (vagy hosszabb idejű raktározás után) az elemeknek hosszabb időre van szükségük a feltöltődéshez (akár több óra közvetlen napfénynél).

1. Szúrja le a vakondúzó talpát a talajba.
2. Csatlakoztassa a talp és az alapegység kábeleit egymáshoz.
- A középső konnectorról a fej közepéről távolítsa el a zöld takarólapot. (Megj.: A takarólap kikapcsolóként működik.)
3. Az összekapcsolt kilógó drótokat óvatosan szúrja bele a rúd belsejébe. Az alapegységet illessze a rúdra.

Figyelmeztetés:

*** Ha nem használja a terméket, a középső konnectorra mindig illessze vissza a zöld takarólapot a fej alsó részének közepére. Ezzel meghosszabbíthatja az elemek élettartamát.**

Biztonsági figyelmeztetések:

Ne nyissa fel a fej alsó takarólapját.

Ne végezzen sajátkezü módosításokat, javításokat a terméken.

Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervízhez.

A termék nem gyermekjáték.

A műanyag csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől - fulladásveszélyes.

Műszaki adatok:

Napelem

Mérete: 5,5 x 4,5cm

Névleges feszültség: 2V

Névleges kapacitás: 42mAh

NiCd elemek

Névleges feszültség: 1,2V

Névleges kapacitás: 600mAh

Oscillációs frekvencia: 400-1000Hz

Az oszcilláció intervalluma: kb. 40 másodpercenként

Az oszcilláció időtartama: 2 másodperc

Hatótávolság: akár 500m²

Szervíz

Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes a sajátkezü javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett meghibásodásokra.

A környezet védelme:

Információk az elektromos
berendezések megsemmisítéséről



A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően távolítsa el az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétkerakás súlyosan károsíthat.

További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzeti előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a gyűjtőhelyeken.

Aparat de alungat cârțițe AGTZ-08

Instrucțiuni de utilizare



Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru . Înainte de utilizare vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire

Caracteristici

Aparatul de alungat cârțițe cu baterii solare funcționează pe baza oscilației de joasă frecvență: aparatul emite ultrasunete în cadrul frecvenței între 400 – 1000Hz.

Frecvența oscilantă de 400 – 1000Hz nu are efecte negative asupra organismului uman și asupra animalelor domestice. Această frecvență este dezagreabil pentru cârțițe și rozătoare mici din grădină. Aparatul emite ultrasunete aproximativ din 40 în 40 secunde care generează vibrații în sol. Cârțițele și rozătoarele mici, percep aceste vibrații ușoare ca și un cutremur miniatur, cea ce le determină să se refugieze și să părăsească Grădina Dumneavoastră.

Nu uitați că deși cârțițele sunt vizitatori neplăcuți în grădini, în natură sunt foarte folositori! Niciodată nu omorâți sau nu otrăviți cârțițele! Folosiți acest aparat care nu este dăunător doar alungă rozătoarele din grădină.

Vibrațiile se propagă radial (în toate direcțiile). Pentru rezultate optime se recomandă amplasarea aparatelor de alungat cârțițe la cel mult 20m distanță între ele. Raza de acțiune a aparatului poate atinge chiar și 500m². În funcție de tipul solului raza de acțiune poate fi mai mare sau mai mic.

Aparatul de alungat cârțițe funcționează cu baterii solare, care transformă energia solară în energie electrică. Bateria solară asigură nu numai funcționarea aparatului ci și încărcarea unității de bază. Datorită unității de bază încărcate, aparatul funcționează chiar și noaptea. Aparatul de alungat cârțițe este total impermeabil.

INSTALAREA

Atenție: Înainte de montare, analizați starea solului. Nu amplasați aparatul în sol înghețat sau îmbibat cu apă.

Razele solare să radieze direct pe celula bateriei. Alegeți locul potrivit unde razele solare bat timp îndelungat. Nu amplasați aparatul în zone cu umbră.

Înainte de prima folosire (sau o depozitare îndelungată) bateriile au nevoie de mai mult timp pentru încărcare (chiar câteva ore în bătaia razelor solare directe).

1. Înfingeți bara ascuțită a aparatului în sol.
2. Conectați cablurile din bară cu cele din unitatea de bază
3. Introduceți cu atenție firele conectate în bară. Îmbinați unitatea de bază cu bara.

ATENȚIE

*Dacă nu folosiți produsul, întotdeauna așezați plăcuța verde de acoperire pe priza din mijloc aflat pe partea de jos a unității de bază. În așa fel se prelungește perioada de folosire a bateriei.

ATENȚIE

Nu dezbinăți plăcuța de acoperire din partea de jos a unității de bază.

Nu efectuați modificări și reparații pe produs.

Dacă observați orice nereguli în funcționarea aparatului adresați-vă serviceului de specialitate.

Produsul nu este jucărie pentru copii!

Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajul din material plastic – pericol de asfixiere!

DATE TECHNICE

BATERIE SOLARĂ

Mărime: 5,5X4,5cm

Tensiune nominală: 2V

Capacitate nominală: 42mA

BATERII NiCd

Tensiune nominală: 1,2V

Capacitate nominală: 600 mAh

Frecvența oscilatorie: 400 – 1000Hz

Cadența oscilatorie: apxm. la 40 secunde

Durata oscilației: 2 secunde

Raza de acțiune: chiar și 500 mp

SERVICE

Dacă observați orice neregulă în funcționarea aparatului adresați-vă serviceului de specialitate

Utilizați aparatul conform manualului de utilizare.

Utilizarea necorespunzătoare a aparatului și reparațiile neautorizate trag după sine pierderea garanției.

PROTECȚIA MEDIULUI



Informații cu privire la distrugerea corectă a aparatelor electronice uzate

În cazul defecțiunii definitive ale aparatului sau în cazul în care reparația nu rentează, nici odată nu aruncați aparatul în deșeurile menajere ci desfaceți-le în bucăți și selectând după tipul materialului aruncați-le în deșeurile selective. Cu distrugerea corectă a deșeurilor ajutați la păstrarea valorilor naturii și a sănătății omului. Distrugerea incorectă a deșeurilor dăunează grav sănătății omului și mediului înconjurător.

Pentru mai multe informații vă rugăm să apelați la cel mai apropiat centru de recoltare a deșeurilor sau la primăria localității dvs.

În concordanță cu prevederile normelor internaționale atrage după sine amenzi în cazul distrugerii incorecte și aruncarea deșeurilor în locuri nepermise.

Nu aruncați elementele distruse în deșeurile menajere, ele trebuie predate la punctele de colectare.